

הוראות בטיחות והתקנה

מאורר תקרה
דקורטיבי 56"

SPAZIO


локוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
זההרה: על מנת למדוד סכנות בגין אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרו את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אהורה! מאורור זה יכול להיות מופעל רק עם מתג זו קוֹטְבִּי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. גובה התקנת המאوروר תבוצע ארוך ורק על ידי חשמלי מוסמך.
4. גובה התקנתה (המරחק בין הכנפ'ים לצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דלקיים (וילונות, ארוןות וכו'...).
6. וזאת שהמאوروר צמוד ומחזק היטב לתקרה.
7. אהורה: אין להשתמש בסוג של מיתוג ענפים על מחריזות המאوروר.
8. אהורה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפ'ים אינם כפופים וכי אין עצמים בקשר הסיבוב.
9. אהורה: בשל תכונות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות התקנתה ללא מושת תליה, אסור להתקין את המאوروר מחדש תוך שימוש במושת תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאوروר,anca עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המוקומיות.
10. אהורה: אין להשתמש בתנאי שימוש אלא ע"ז אדם המוסמך לכך.
11. הפטליה זה איננו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חישיות או שכליות מוגבלות, או עם העדר נסזון ויד. אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הוראות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתחאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר. במידה ויתקן באזורי לח בלשחו, לא יהיה ניתן למשח אחריות.
13. יבוצע פרוק מערכת התאורה, וזאת שאספקת החום מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת החום ובוצע רק ביום התקנה.
14. אין להסיר את האיל אוף התאורה כאשר הספקת החום מחוברת.
15. הולפת נורה אפשרית רק כאשר רוכבת התאורה התקorra, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. ועוד שאהל מרכיב במקומו המוצע לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאوروר למקור הדינה דרך אמצעי שיבטichו יתווך זו קוֹטְבִּי.
18. האמצעים ליתוקם כל הקטנים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חיבורים להיות משולבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החווות הלאומיים.
19. אין להשתמש במסים או חומרי ניקוי אחרים לנקיי המאوروר. נתן לנוקות באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאורור זה.
21. חשמלי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג זו קוֹטְבִּי לשילטה על המגע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. אהורה: אם נצפית תנודה חריגה הפסיק מיד להשתמש במאوروר וכור קשר עם היצן/יבוואן או אדם מוסמך.
23. אמצעי הקבוע לצור חיבור לתקורה יקבע בכוח שיעמוד במשקל של 4 פעמיים ממשקל המאوروר (משקל המאوروר מופיע על גבי האנזה).



*** לזכור יקר, רשימת החשמלים מופיעה בתעודת האחוריות.
התקנת המאوروר ובעודות החשמל צרכיות להישנות ע"ז חשמלי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאوروר ובעודות החשמל לא יוכלו ע"ז חשמלי מוסמך לא יהיה ניתן למשח אחריות!

הוראות התקנה


1. יש לפרק את המא Orr מאריזתו ולבדק את תונכה. יש להוציא את כל החלקים והרכיבים.
אין להניח את גוף המא Orr על צידו מחשש לתזוזת המנוע בתרוק בית המנוע.
2. יש לבדוק את כל החלקים. החלקים הבאים צריכים להיות לפני:



9 שרכת ברגים



יש להציג בכלים מטה על מנת להתקין את המאזרך:



- מברג פיליפס
- מברג שטוח
- פליר מתכוון או מפתח שבדי
- סולם
- חותק לחוטי חשמל
- סרט לבידוד חשמל


בחירה מיקום התקנה

1. המאזרך חייב להיות מותקן במקומות שבו הכנפים יהיו במרחק של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט או קיר. ככל שהמרחק יהיה יותר, זימת האויר של המאזרך תהיה טוביה יותר.
2. המאזרך חייב להיות מותקן במקום שבו הכנפים יהיו במרחק של משקל של מינימום 2.2 מטר מהקרען.
3. יש לוודא שגkedת התקנה בתקרה מסוגלת לשאת כוונת מינימום 35 ק"ג לפחות. אם כמויקום הנדרש אין אזור מזקק, יהיה עליך להתקין תחורך עץ בין שתי קורות תקרה. מוט התליה מוכרכ להיות מותקן ליסודות תקרה חכניים, ולא לקובסא נפרדת או כדומה.
4. מאזרך זה מיועד לשימוש פנימי בלבד!

התקנת תושבת ההרכבה -

1. מקם את תושבת ההרכבה למקומות שנבחר בתקירה וסמן את מיקום החורים הדורשים לטוגת התקנת התושבת. **(איור 3)**
2. יש לבודד את החורים לפי הסימן מסעיף 1. יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקינה בטוחה.
3. התקין את תושבת ההרכבה לתקירה או לתמיכת עץ עם בריגי התקנה המצופרים. הכלנס את הברגים דרך החורים המהווים בטור תושבת ההרכבה והברג לתקירה. וודא שהמאזרך מוחבר היטב לתקירה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים.
4. הברג את בורג האבטוח בחירץ הייעודי לו בטור תושבת ההרכבה. **(איור 3 - א')**
5. וודא כי כל הברגים מוגברים היטב למקוםם הייעודי.

איור מס 3






הרכבה והתקנת המאואר

שים לב: וודא שאספקת הזרם מונתקת מחסם הראשית. חיבור אספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
הערה: השלבים הבאים מיועדים לחיבור הכנפיים לאחר תושבת המאואר בתרשبات ההרכבה.


1. הסר את כדור הפליטה ממוט הארכאה על ידי הכרנת הכרגן כלפי חוץ.
2. השלח את חוטי המאוארור וככל הבטיחות דרך מוט הארכאה. (**אייר 4 - א'**)
3. מקם את מוט הארכאה למקומו הייעודי אשר מוקם על גבי גוף המנוע. וודא שככל הבטיחות וחוטי המאואר נשלפים החוצה ממוט הארכאה. בנוסף, הכרג את כל הברגים אשר מחברים את כיסוי המנוע ממוט הארכאה. (**אייר 4 - א''**)
4. השלח את כיסוי המוט ממוט הארכאה, ומיד לאחר מכן את הכיסוי העליון. (**אייר 4 - ב'**)
5. חכר בחזרה את כדור הפליטה ממוט הארכאה. וודא כי נוצרת כדור הפליטה הנעלה את חוטי המאוארור וככל הבטיחות. לבסוף, וודא כי כדור הפליטה צמוד למוט הארכאה על ידי הנזרקה. (**אייר 4 - ב''**)
6. תוך כדי חפיסה יציבה של מוט הארכאה, הרם את המאוארור בזרחות אל כיוון תושבת ההרכבה. (**אייר 4 - ג'**)
7. מקם את כדור הפליטה אל תוך תושבת ההרכבה ונעה לא נקודת הנעילה תוך כדי סיבוב בכיוון השעון. נקודת הנעילה של תושבת ההרכבה נועדה למניעת תזוזות לא רצויות במהלך פעילות המאוארור. (**אייר 4 - ג''**)
8. חכר את כל הבטיחות אל תוך בריג הבטיחות (**אייר 4 - ה'**)
9. חכר את חוטי הפליגאים של המקלט ומאוארור אחד לשני. (**אייר 5 - א'**)
10. חכר את כל חוטי הפליגאים של המקלט ומאוארור אחד לשני. (**אייר 5 - ב', ג', ד'**)
11. הכנס את המקלט למקום הייעודי לו בין תושבת ההרכבה אל התקקרה. אחסן גם כן את חוטי החסם. (**אייר 6**)
12. הרכבת הכנפיים - הסר את דיסקיות הקפיצ' + ברגים מחושב המנווע. הצב כל כנף בנפרד ושרש אותה אל מול החור הייעודי לו במשטח המנווע תוך שימוש בבריגי המנווע ודיסקיות הקפיצ' המצורפות. חכר את הכנף למקומו וויכרג במחצה \ במעט הריפוי חזירה את הבריגים. יש להזהר שלא לכופף את הכנפיים במהלך ההתקנה מחשש שהדבר יגרום לחוסר איזון ויכיא להתנדנותות בכנף פעולה. (**אייר מס' 4 - ד'**)
13. כאשר כל ברגי הכנפיים מוכרים כמעט לתושבת המנווע, הכרג את כלום באופן שווה. (שים לב - אין להשתמש במכרגה חשמלית. כוח זה יכול ליצור נזק לבריגים \ כנפיים)
14. הרם כיסוי עליון ממוט הארכאה אל תושבת ההרכבה. לאחר מכן הכרג את הבריגים המצורפים. (**אייר 4 - ו'**)

אייר מס' 4






הוראות הפעלה לשולט



1. הדלקה/כיבוי
2. מהירות אווור (-1 חלש - 6 חזק)
3. שמי גוון
4. החלפה ממצב קיז' למצב חורף
5. טימר שעה
6. טימר שעתיים
7. טימר 4 שעות
8. טימר 6 שעות
9. טימר 8 שעות
10. מתן תלייה

לפני פניה לשירות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. כבידה וה_mAורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. mAורר רודע חזק בזמן הפעלה: דרוש מן המתקן לאזן את המاورר.
 - א. האצלב כנפיים בדוק אם מחזקי הכנפיים אינם מכופפים
 - ב. אזן בעזרת מגני הכנפיים המצוירים, ראה איור 21.
3. המאורר כושל רשות או זמינים:
 - א. בדוק כי כל הברגים מחזקים
 - ב. אפשר ל_mAורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשיו הלואוי אמורים לחלוף.
 - ג. בדוק חיבור תקון של גוף התאורה והידוק האחיל.



SAYNET



חפשו אותנו בפייסבוק
Saynet Leket LTD

פארק שח'ק-שקל, ד.ג. מנסה, נ.ד. 240 מיקוד: 37862 סל. 04-6350680, 04-6350670 פקס: 04-6350680, www.saynet.co.il, נ.כ.ט